



# دفترچه راهنمای پرینتر استنسیل

تهیه و ترجمه

مستر تاتو

زمستان ۱۳۹۷

## آماده سازی دستگاه



### عملکرد پینل

**MIRROR (آینه):** کلیدی که بین دو نوع عملکرد تغییر می کند: **کپی آینه** و **کپی معمولی**. وضعیت پیش فرض در حالت کپی آینه قرار دارد. زمانیکه عملکرد آینه شروع می شود، چراغ آینه روشن می شود.

**PHOTO (عکس):** کلیدی که بین دو نوع رزولوشن تغییر می کند: **PHOTO** و **FINE**. زمانیکه رزولوشن در حالت PHOTO قرار دارد، چراغ PHOTO روشن می شود.

**DEEPNESS I (عمق یک):** کلیدی بمنظور تنظیم اسناد کپی شده توسط DEEPNESS I می باشد. زمانیکه DEEPNESS I کار می کند، چراغ DEEPNESS II خاموش می شود.

**DEEPNESS II (عمق دو):** کلیدی بمنظور تنظیم اسناد کپی شده توسط DEEPNESS II می باشد. زمانیکه DEEPNESS II کار می کند، چراغ DEEPNESS I خاموش می شود.

**COPY (کپی):** کلیدی بمنظور شروع عملکرد کپی است.

**STOP (توقف):** کلیدی بمنظور شروع عملکرد توقف است.

**POWER:** چراغی که نشان می دهد دستگاه آماده کار است.

**ERROR (خطا):** چراغی که نشان دهنده وجود خطایی در دستگاه است. زمانیکه دستگاه خیلی داغ می شود، چراغ روشن می شود.

## شروع به کار

دوشاخه را به پریز برق بزنید. زمانیکه دستگاه در حالت آماده باش قرار بگیرد، صدای بوقی شنیده می شود. در حالت آماده باش می توان همه پارامترها را تنظیم کرد.

## انتقال کاغذ

۱- کاور انتقال کاغذ را باز کنید.



۲- کاغذ بین کاغذ سفید و کاغذ آبی را جدا کنید. کاغذ سفید را در بالا قرار دهید. کاغذ زرد را میان دهنه ورودی هل داده و زمانیکه کاغذ سفید و آبی از دهنه خروجی بیرون آمد متوقف نمایید.



۳- درپوش یا کاور انتقال کاغذ را ببندید.

۴- سند را جهت کپی روبه پایین وارد فیدر کنید. زمانیکه سند توسط پرینتر گرفته شد، کلید COPY را فشار دهید.

## کپی

پارامترهای مورد نیاز را قبل از انتقال کاغذ تنظیم نمایید:  
الف) کاغذ را بصورت صحیح در دستگاه قرار دهید.  
ب) اسناد می بایست روبه پایین در فیدر گذاشته شوند.  
زمانیکه سند گرفته شد، بعد کلید COPY را فشار دهید.

نکته:

- ۱- اگر خواستید عمل کپی را متوقف کنید، کلید STOP را فشار دهید.
- ۲- اگر صدای هشدار را شنیدید و چراغ ERROR روشن شد، فوراً عمل کپی را متوقف نمایید.

## مشخصات فنی دستگاه پرینتر استنسیل

عرض بهینه اسکن: 210mm

عرضی: ۸ نقطه در میلیمتر

طولی: ۷.۷ خط در میلیمتر

اندازه سند: A4 و A5

ضخامت سند: ۰.۰۶ تا ۰.۱۵ میلیمتر

عرض بهینه چاپ: 210mm

مصرف برق در حالت آماده باش: 5W

دمای کاری: ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

رطوبت مرتبط: ۲۰٪ تا ۸۰٪

وزن دستگاه: ۱.۶۷ کیلوگرم